

Skróty klawiszowe TUCNAK

Skrót	Funkcja
F1	Zapisz obraz Mapy QSO jako plik .png <i>(for html log export, etc)</i>
F2	Zapisz QSO na wszystkich pasmach
F3	Usuń dane z linii logowania <i>(porzuć QSO data)</i>
F4	Przełączanie między oknami <i>(liniowe)</i>
F5 ... F8	Wyślij Auto CQ : #1 - 4 : CW lub SSB <i>(zobacz Alt-M)</i>
F9	Wywołanie głównego Menu
F10	Wyświetl Menu Zawodów
F11 ... F12	Wyślij Auto CQ : #5 - 6 : CW lub SSB <i>(zobacz Alt-M)</i>
Alt- B	Wyświetl menu pasm
Alt- C	Zamień Znak w Lini Danych wypisany z bazy znaków C_W
Alt- D	Potwierdź Znak wypisany z bazy znaków C_W <i>(wyszukiwanie lokatora)</i>
Alt- E *	Potwierdź Uwagi z bazy C_W
Alt- F	Ustaw preferowaną QRG dla skedów
Alt- G	Zapytanie stacjo sked / Wysłanie stacji na CQ potwierdzenia skeda
Alt- H	Wyświetl historię Linii Logowania / Wyświetl Pomoc
Alt- I	Wyświetl znane dane nt. Znaku z bazy C_W
Alt- J	Wołanie w periodach dla MS lub AS
Alt- K	'KST-Chat: Wyświetl poprzednie "/CQ"
Ctrl- K	'KST-Chat: zapytaj o znak i napisz /CQ jak powyżej
Alt- M	Przełączanie pomiędzy trybem CW/SSB
Alt- N	Wyświetl kolejny element w historii
Alt- O	Zmiana operatora
Alt- P	Wyświetl wcześniejszy element w historii
Alt- Q	Zamknięcie / Wyjście z Tucnak
Alt- R	Wyświetl okno Kontroli Rotora <i>(see Rotators)</i>
Alt- S	Wyślij WIADOMOŚĆ O SKEDZIE do innego pasma
Alt- T	Ton strojenia PA - TUNE
Alt- U	Dodaj QSO do Listy niekompletnych QSO
Alt- V	Zamień Lokator z pliku bazy C_W <i>(Wyszukiwanie znaku)</i>
Alt- W	Wyświetl dodatkowe MENU
Alt- X *	Potwierdź Lokator wypisany z bazy C_W <i>(Wyszukiwanie znaków)</i>
Alt- Y	Usuń Linie danych tylko, nie Linię logowaina
Alt- 1 ... 0	Przełącz bezpośrednio do okna 1 ... 10
Ctrl- A	Obróć Rotor#1 do kierunku QTF stacji
Ctrl- B	Obróć Rotor#2 do kierunku QTF stacji
Ctrl- P	Odtwórz ostatnio nagrany plik WAV <i>(opcja nagrywania musi być włączona)</i>
Ctrl- Y	Wyszyść tylko Linie logowania <i>(dolna biała do wpisywania)</i>
Ctrl- C ... Z	Zmień pasmo BAND <i>(Multiband Contest)</i> [Alt-B + A/B for 6m & 4m]
Ctrl- 1 ... 9	Przełącz bezpośrednio do okna 11 ... 19
ESC	Stop - anuluj / Przełącz do Lini logowania
TAB	SSB : PPT włączone CW : nadawanie CW z klawiatury <i>(Auto-PTT)</i>
Strzałka Góra	Aktywuj okno lista QSO <i>(ESC by wyjść)</i>
ENTER / CR	Zatwierdź QSO do Logu / Zamknij okno nadawania CW z klawiatury
' apostrof	Wymuś Raport nadany RST-S [55']
, przecinek	Wymuś Raport odebrany RST-R [57,]
; średnik	Wymuś odebrany numer łączności QSO-R [102;]
. kropka	Wymiana/numer kolejny nie wymagany / wymuś wymianę/nr kolejny
A	Okno QSO: pokaż tylko QSO aktywnego pasma / wszystkie QSO
[left sqr brkt	LEWE przewijanie aktywnego pola
] right sqr brkt	PRAWĘ przewijanie aktywnego pola
Ctrl- L	Przeładuj wyrysuj ekran ponownie (linux Text-mode)
Ctrl- V	Wklej specjalnie dane

TUCNAK skróty klawiszowe

Okno	Skrót klawiszowy	Funkcja
Okno DX Cluster	Shift+ góra/dół strzałka	Przewiń Bandmap
	Shift+ Page Up/Down	Przeskocz Bandmap o <i>połowę strony</i>
	Shift+ HOME	Powrót Bandmap do domyślnej pozycji
Okno KST	Shift+ Up/strzałka góra	Przewijanie listy QRV
	Shift+ Page Up/ dół strz.	Przewiń o połowę strony
	Shift+ HOME	Return QRV list to Home position
Okno Mapa	c	Wycentrum mapę na swoje QTH
	l	Pokaż / ukryj linię azymutów
	p	Dopasuj Mapę do snapshota F1 (photo)
	r	Rysuj mapę ponownie
	+ / - [oraz + / - Ikony]	Przybliż / oddal Map
	Strzałki	Przewiń mapę
Okno HF	House Icon	Dostosuj przeskaluj mapę
	INS / DEL	: przewijanie listy mnożników
Okno wykresu	INS	Wstaw log TX / EDI do następnego wykresu
	DEL	Usuń wykres
Okno spektrum	[Space]	: przełącz widok
Okno odtwarzacza	LEWA strzałka	Przewiń w tył 2 sek
	PRAWA strzałka	Przewiń w przód 2 sek
	DÓŁ strzałka	Przewiń w tył 10 sek
	GÓRA strzałka	Przewiń w przód 10 sek
	spacja	Odtróż obecny plik ponownie
* Nie wymagane w trybie `Expert`		